16 Zone konventionellen Brandmelderzentrale

- * Vier bis sechzehn Style B (Class B) Initiieren Geräte Schaltungen (IDCs).
- * Alle Zonen akzeptieren Zweidraht Rauchmelder und keine Arbeitskontakt-Geräte.
- * Zonen 1 bis 16 als allgemeine Alarmzonen konfiguriert.
- * Alle Stromkreise sind Strom begrenzt und überwacht wird, die den neuesten Anforderungen ULC Verwendung sicherungslose Technik.
- * Zwei eingebaute, Stil Y (Klasse B) Benachrichtigung Appliance (Signal) Schaltungen (NAC).
- * NACs programmiert werden: quittierbaren. Nicht quittierbaren.
- * Auto-Silence (Programm 5 bis 20 Minuten).
- * 1,25 Ampere NAC Macht.
- * 3,0 Ampere Gesamtsystemleistung.
- * Alarm, Störung und Aufsichtsrat, Form-C-Relais-Standard.
- * 24-Volt-Betrieb.
- * Rückstellende Vierleiter Rauchmelder Strom @ 500 mA.
- * Nicht rückstellende Leistung @ 500 mA.
- * Integriertes Akku-Ladegerät in der Lage Aufladen bis zu 18 AH Batterien (Batterien über 4 AH erfordern den Einsatz der externen Batterie-Dose oder ULC aufgeführten gleichwertig).
- * Ein-Mann-Lauftest programmierbar für stille oder hörbare Test.
- * Deaktivieren / Aktivieren Steuer pro IDC.
- * Verpolungsschutz.
- * Steuertasten:

Mode / Test / ACK (Acknowledge) Alarmstummschaltung / Reset-

