

Funktion Einführung	
Herkömmliche Funktion	Offline-Betrieb; Realzeitüberwachung; Fotoanzeige; Massenspeicher; flexible Benutzerprivilegeinstellung; Fernentriegelung; Multibenutzerüberwachung; Schnelleinstellung; bequeme Prüfung und Frage; überprüfbar und druckbare Reportform; Reportform; Report kann exportiert werden, um Akte zu übertreffen; Karte + Passwort Entriegelung; Alarm für lange Zeit unclosing; Alarm für die unzulässige swiping Karte; die erste Karte; Warnung für ungültigen Bruch innen; Entriegeln zur definitiven Zeit; E-Karte, Patrouille, Treffen, const Essen usw.
Profi-Funktion	für professionelle Anwender wie Bank, Bargeldhaus, Telekommunikationsstation, Stromversorgung Station, Gefängnis und plice Station: Schnittstellenblockierung; Einschüchterung Alarm; integrierte Feuerkontrolle; Anti-Passback und Anti-Schwanz; Ineinander greifen; Multikarte Entriegeln; Notfall Doppelverriegelung; in Tür Bevölkerung Kontrolle; basierend auf internen und externen Validierung Entriegelung.
all-in-one-card-Management-System	nomal Verschiebung und multi-verschiebt Zeitanwesenheits-Managementssystem; feste Ration Ess-Management-System; Sitzungsmanagement-System; Online-Patrouille-Management-System und Sicherheit Alarm-Management-System.
Parameter	
Kommunikation	TCP / IP
Englisch Software Vertretbare Datenbank:	SQL
Beschreibung	Control 1 Tür, in die und aus Tür, indem Sie Karte swiping, oder sich in indem Sie Karte swiping und gehen Sie Tür durch Knopf
Stromversorgung	12VDC; 4-7A
Leistungsaufnahme der Leiterplatte	Weniger als 100mA
Eingangs-Format des Reader	Wiegand 26/34 Bit (aller Kartenleser mit kompatiblen Protokoll)
Quantität Leser	4 Stück
Tür gesteuert	2
Türöffnungszeit Verlängerung Einstellung	1-600 Sekunden (einstellbar)
Max q 'ty von Controller	Unbegrenzt
Betriebs-Temperatur	40degree ~ 70degree
Betriebs-Feuchtigkeit	10-90% RF, nicht kondensierend
Q 'ty von Benutzern	20.000 Benutzer
Q 'ty von den Ereignis-Puffern (offline)	100.000 Ereignispuffer
Energienunterbrechungs-Schutzmaß	High-Speed-Speicher, Aufzeichnungen verlieren nie
Maximaler Abstand von Leser zu Steuerpult	100M (Vorschlagsabstand 80m)
Maximaler Abstand zwischen Steuer	Verlassen Sie sich auf Netzwerkbereich
Kollokationen	Leiterplatte, Gehäuse, Stromversorgung, Stromleitung, Schnittstellefernmeldeleitung, Software, Handbuch, Bescheinigung, Schlüssel (2pcs), Karton
Alarm für lange Zeit Tür auf, illegal Bruch innen, schüchtern ein	Ja

Feuer- und Warnungsgestänge	Wenn keine Verbindung mit der Erweiterungskarte, nur Software-Schnittstelle Alarm und den Computerlautsprecher. Wenn mit Expansion Board verbunden ist, ist in der Lage, um den Alarm durch die Hardware, wenn mit verstärkter Expansion Board verbunden ist, ist zur Sicherheitswarnung in der Lage
-----------------------------	--