

# **7inch drahtlose Projektor-Türsprechanlage Überwachungskamera Home Automation System PY-V8501-B**

**Breite Anwendungen wie Villen, Appartements, Büros, Hotels, öffentliche Gebäude usw.**

## **Eigenschaften:**

2,4 GHz Arbeitsfrequenz, Arbeitsabstand ca. 400meters ohne Block, robuste Anti-Interferenz.

7 "TFT-Farbdisplay.

Kamera des Pixels 0.3Mega.

Klare Nachtsicht können Bild bei schlechten Beleuchtungsumgebung zu erfassen.

Surveillance, Wireless-Entsperren, Freisprech-Anruf und sprechen.

Regen Schild für den Außenkamera.

12 Akkord Melodien für Ihre Wahlen.

Innenmonitor kann Bilder automatisch aufnehmen und speichern bis zu 130 Bilder mit Datum und Uhrzeit.

BL-5J Batterie austauschbar und nachladbar.

Radioapparat setzen Steuerung unterstützt Ein- und Ausschalten Unlock-Modus.

Monitor kann an der Wand, Schrank hängen oder sein Platz auf dem Schreibtisch, Tisch, usw.

Zeit zeigt auf dem Bildschirm.

Zeit, Helligkeit und Gesprächslautstärke sind einstellbar.

Sensitive Touch-Taste.

Eine Outdoor-Kamera unterstützt bis zu 3 Innen-Monitore oder eines Innenkameras unterstützen bis zu 3 Innenkameras

## **Technische Parameter:**

### **Innenmonitor:**

Schirm: 7 "TFT LCD

Empfindlichkeit: -90 dBm liegen

Arbeitsstrom: 250mA

Bereitschaftsstrom: 20-30mA / 3.7V

Akku: Lithium-Akku

Batteriekapazität: 1250mAh

Standby-Zeit: 120h

Adapter Eingang: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Adapter Ausgang: 5 V DC / 1A

Adapter Typ: US AU Großbritannien EU

Material: Kunststoff

Dimension: Dimension: 235 \* 130 \* 27mm

### **Außenkamera:**

Arbeitsgeschwindigkeit: 2402 ~ 2483.5MHz

Sendeleistung: 16 ~ 20dBm

Kamera: 1/3 "CMOS OV7725

Arbeitsstrom: 300mA

Bereitschaftsstrom: 20 ~ 30mA

Akku: Lithium-Akku

Batteriekapazität: 1250mAh

Bereitschaftszeit: 2 Monate

Adapter Eingang: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Adapter Ausgang: 5 V DC / 1,0 A

Adapter Typ: US AU Großbritannien EU

**Das Paket beinhaltet:**

- 1 \* Outdoor-Kamera
- 1 \* Indoor-Monitor
- 1 \* Netzteil für Outdoor-Kamera
- 1 \* Netzadapter für Innenmonitor
- 2 \* Akku
- 1 \* Schrauben Tasche
- 1 \* 3-Pin-Kabel
- 1 \* Benutzerhandbuch