

4 zones d'incendie conventionnelle du panneau de commande d'alarme

CARACTÉRISTIQUES

* POWER AC

- 90 ~ 270 VAC, 50 Hz, 2,0 ampères.

- Le calibre du fil: minimum 14 AWG (2,0 mm²) avec isolation de 600 volts.

* Batterie

- Batteries au plomb-acide scellées seulement.

- Circuit de charge maximale: 27.6VDC @ 0,8 ampères pour redevance forfaitaire normale.

- Le nombre maximum de chargeur de batterie: 18AH.

REMARQUE: deux 4AH batteries peuvent être logés dans l'armoire. Agrandir batteries nécessitent une boîte de batterie séparée.

* Total alimentation 24 V du système: 3,0 ampères.

* Notification appareil (signal) de puissance: 2,5 ampères.

* Courant maximum par CNA: 1,25 ampères (extensible à 2,5 ampères).

* La capacité de charge maximale de la batterie: 18 AH.

Sorties auxiliaires

* Réinitialisable quatre fils puissance de détecteur de fumée @ 500 mA.

* Alimentation non-remise à zéro @ 500 mA.


NOTE: Le courant total pour les sorties auxiliaires de puissance et deux CAN ne doit pas dépasser 3,0 ampères. .

* Integral Form-C alarme, de panne et les relais de surveillance, évalué à: 2,0 ampères @ 30 VDC (résistif), 2,0 ampères @ 30 VAC (résistif).

CK1000
FIRE ALARM CONTROL PANEL

AC Power Fire Alarm Zone Debris Sound1
 Battery Fault Sound Debris Sound2
 Mute Supervisory Manual Sound3
 Silence Activate Automatic Sound4

<input type="checkbox"/> Zone1	<input type="checkbox"/> Zone9
<input type="checkbox"/> Zone2	<input type="checkbox"/> Zone10
<input type="checkbox"/> Zone3	<input type="checkbox"/> Zone11
<input type="checkbox"/> Zone4	<input type="checkbox"/> Zone12
<input type="checkbox"/> Zone5	<input type="checkbox"/> Zone13
<input type="checkbox"/> Zone6	<input type="checkbox"/> Zone14
<input type="checkbox"/> Zone7	<input type="checkbox"/> Zone15
<input type="checkbox"/> Zone8	<input type="checkbox"/> Zone16

 **CONVOY**