

Introduzione di funzione	
Funzione convenzionale	offline operazione; supervisione in tempo reale; visualizzazione delle foto; archiviazione di massa; configurazione flessibile privilegi utente; sbloccaggio a distanza; supervisione multi-utente; impostazione rapida; controllo e domanda convenienti; forma di rapporto rivedibile e stampabile; segnalare forma; rapporto può essere esportato in file excel; card + password di sblocco; allarme per molto tempo unclosing; allarme per strisciata della carta non valida; prima apertura della carta; allarme per il rodaggio illegale; sblocco a tempo determinato; e-map, pattuglia, meeting, pasto const etc.
Funzione professionale	per gli utenti professionali quali la banca, la casa dei contanti, la stazione di telecomunicazione, centrale elettrica, la prigione e la stazione plice: blocco di interfaccia; allarme intimidazione; controllo integrato antincendio; anti-passback e anti-coda; incastro, multi-carta; emergenza doppia chiusura; in porta il controllo della popolazione; sblocco basato sulla convalida interna ed esterna.
all-in-one-card sistema di gestione	spostamento nomal e multi-sposta il sistema di gestione di presenza di tempo; sistema di gestione della sala razione fissa; incontro sistema di gestione presenze; sistema di gestione in linea della pattuglia e sistema di gestione degli allarmi di sicurezza.
Parametro	
Comunicazione	TCP / IP
English dati sostenibile del software:	SQL
Descrizione	Controllo 1 porta, entrare e uscire dalla porta strisciata della carta, o entrare in swiping la carta ed esca il portello dal tasto
Alimentazione Elettrica	12VDC; 4-7A
Consumo di circuito	Meno di 100mA
Formato di ingresso di Reader	Wiegand 26/34 bit (tutto il lettore di schede con il protocollo compatibile)
Quantità di lettori	4 pezzi
Porta controllata	2
Door tempo di apertura si estende impostazione	1-600 secondi (regolabile)
Ty Max q 'di controllore	Illimitato
Temperatura di funzionamento	-40degree ~ 70degree

Umidità di funzionamento	10-90% di umidità relativa, senza condensa
Q 'ty degli utenti	20.000 utenti
Q 'ty degli amplificatori di evento (offline)	100.000 amplificatori di evento
Misura di protezione di interruzione di potere	Memoria ad alta velocità, annotazioni non perde mai
Max Distanza dal Reader per controller	100M (distanza 80m di suggerimento)
Distanza massima tra controllori	Affidati a intervallo di rete
Collocazioni	PCB bordo, caso, potere, linea elettrica, linea di comunicazione seriale, software, manuale, certificato, chiave (2pcs), cartone
Allarme per porta da tempo aperta, in pausa ilegal, intimidire	Sì
Fuoco e il collegamento di allarme	Se nessun collegamento con la scheda di espansione, ha soltanto allarme dell'interfaccia di software e guida l'altoparlante del computer. Se collegato con scheda di espansione, è in grado di allarme da parte hardware, se collegato con scheda di espansione rafforzata, quindi è in grado di allarme sicurezza