

Indirizzabile pulsante manuale intelligente

*Metodo di codifica: Può realizzare codifica linea con l'aiuto di un codificatore e senza la necessità di smontare il bus (tuttavia, l'apparecchiatura deve essere spento). Prefissi 1-324 sono disponibili per la selezione.

*Presse Telefono: due fili jack telefonico fuoco (dotato di un connettore audio 6.3 single-track standard).

*Parte iniziale: Un foglio di plastica pressatura che può essere usato ripetutamente. Può essere resettato manualmente con uno strumento speciale dopo essere stato premuto.

*Modalità di partenza: premere manualmente il foglio di pressatura.

*Macchina host Matched: centrale antincendio (come CFT-MN300)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Luogo di origine | Guangdong, Cina (continente) |
| Marca | PROYU |
| Numero di modello | PY-CFT-960 |
| Campione esecutivo | GB19880-2005 |
| Tensione di esercizio | 24V (modulazione di impulsi) |
| Corrente di esercizio | & Lt; 300 uA (nello stato di monitoraggio); & Lt; 2 mA (in stato di azione) |
| Contatto normalmente aperto Capacity | 0.1A / 30VDC |
| Peso | Circa 120g |
| Metodo di cablaggio | non polare sistema a due bus (L1, L2) |
| Indoor, temperatura | -10 ° C ~ + 50 ° C; |
| Rumidità relative | ≤95% (40 ° C ± 2 ° C, senza condensa) |

