

## Conventionele break glas handbrandmelder voor brandalarm

### SPECIFICATIES

Plaats van herkomst	Guangdong, China (Vasteland)
Merknaam	Proyu
Model Number	PY-SB116
Gebruik	Persoonlijk
Bedrijfsspanningsbereik	24 VDC Volt
Alarm Actueel	10 tot 30 mA @ 24 VDC
Relatieve luchtvochtigheid	10% tot 93% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Temperatuur bij gebruik	-10 ° C tot 50 ° C (14 ° F tot 122 ° F)
-Ingang Wire Gauge	12 tot 18 AWG

### VOORDAT U

LET OP: Deze handleiding moet worden overgelaten aan de eigenaar / gebruiker van deze apparatuur.

### ALGEMENE BESCHRIJVING

De conventionele handbrandmelder ontworpen voor conventionele brandmeldinstallatie voor het melden van brand of een noodsituatie door op haar breekbaar glas. De handbrandmelder kan test door een testknop zijn zonder het breken van de glazen.

### Lus ontwerp en bedrading

De brandmeldcentrale Zone draad kan worden aangesloten op klem 2 (+), 4 (-).

En er is een 5.1V zenerdiode moet worden aangesloten op klem 1A en 4A. (Standaard meegeleverd).

Als handbrandmelder is uiteindelijk van de zonedraad, moet 5.6K weerstand op klem 2, 4.





