

Введение функции	
Обычная функция	в автономном режиме; реальный контроль времени; дисплей фото; Mass Storage; гибкие настройки привилегий пользователя; дистанционное отпирание; надзор многопользовательский; Быстрая настройка; удобно проверки и запроса; revisable и печати формы отчета; форма отчетности, отчет может быть экспортирован, чтобы преуспеть файл; карта + пароль разблокировки; сигнализации в течение длительного времени unclosing; сигнализации для считывания карт недействительным; Первый разблокировка карты; тревога за незаконное перерыв в; разблокировки на определенный срок; E-Map, патруль, встреча, строительства еда и т.д.
Профессиональный функции	для профессиональных пользователей, таких как банковские, наличные дома, телекоммуникационные станции, станция электропитания, тюрьма и Police станции: Интерфейс блокировки; запугивание сигнализации; комплексной системой управления огнем; анти-прохода и анти-хвост; блокировки; Multi-карты разблокировки; аварийного двойной замок; в двери проверки населения; разблокировки на основе внутренней и внешней проверки.
все-в-одном-карты системы управления	Nomal сдвиг и мульти-сдвиги время система управления посещаемости; фиксированной рации система столовая управление; Соответствие требованиям к системе управления посещаемости; онлайн система управления патруль и системы управления охранной сигнализации.
Параметр	
Связи	TCP / IP
Английский Программное обеспечение поддерживаемой базы данных:	SQL
Описание	Контроль 1 дверь, войти и выйти дверь, проводя картой или получить в, проводя карту и выйти дверь с помощью кнопки
Источник Питания	12VDC; 4-7A
Потребляемая мощность платы	Менее 100 мА
Формат ввода считывателя	Wiegand 26/34 бит (Все кард-ридер с совместимый протокол)
Количество читателей	4 шт
Дверь Контролируемый	2
Время открывания расширения настройки	1-600 секунд (регулируемый)
Ти Макса Q 'контроллера	Неограниченный
Рабочая температура	-40degree ~ 70degree
Влажность	не 10-90% RH, без конденсата
Q 'ти пользователей	20000 Люди
Q 'ти из событий буферов (в автономном режиме)	100.000 буферов
Перерыв в электроснабжении меры защиты	Высокая Скорость памяти, Отчеты никогда не теряют
Максимальное расстояние от считывателя до контроллера	100М (предложение расстоянии 80М)

Максимальное расстояние между контроллерами	В зависимости от зоны действия сети
Словосочетания	Печатная плата, корпус, мощность, линия электропередачи, последовательная линия коммуникационный порт, программное обеспечение, руководство, сертификат, ключ (2шт), коробка
Сигнализации в течение длительного времени открытой двери, illegal перерыва в, запугать	Да
Пожарной сигнализации связь	Если нет связи с платой расширения, только имеет сигнал тревоги интерфейса программного обеспечения, а диск компьютера динамик. При подключении с платой расширения, в состоянии тревоги по аппаратных средств, если он подключен с усиленной платы расширения, то может охранной сигнализации