

4 зоны Обычные пожарной панели Alarm Control

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* AC POWER

- 90 ~ 270 В переменного тока, 50 Гц, 2,0 ампер.

- Сечение провода: минимум 14 AWG (2,0 mm²) с изоляцией 600 вольт.

* Батарея

- Только Герметичные свинцово-кислотные.

- Максимальная Цепь зарядки: 27.6VDC @ 0,8 усилителя для

Обычная фиксированная плата.

- Максимальная емкость аккумулятора Зарядное устройство: 18АН батареи.

Примечание: Две 4АН батареи могут быть размещены в шкафу. Больше

Аккумуляторы требуют отдельного батарейного блока.

* Общее энергопотребление системы 24 V: 3,0 ампер.

* Прибор Уведомление (сигнал) мощность: 2,5 ампер.

* Максимальный ток в НАК: 1,25 ампер (с возможностью расширения до 2,5 AMPS).

* Максимальная возможность зарядки аккумулятора: 18 Ач.

Вспомогательные выходы

* Сбрасываемый четырехпроводный датчик дыма мощность при 500 мА.

* Несбрасываемый мощность при 500 мА.

ПРИМЕЧАНИЕ: суммарный ток для вспомогательных силовых выходов и два НСС не должна превышать 3,0 ампер. ,


* Интегральная форма-С Сигнализация, Trouble и реле надзора,

по рейтингу по адресу: 2,0 ампер @ 30 В постоянного тока (резистивный), 2,0 ампер @ 30 VAC (резистивная).

CK1000
FIRE ALARM CONTROL PANEL

AC Power Fire Alarm Zone Debris Sound1
 Battery Fault Sound Debris Sound2
 Mute Supervisory Manual Sound3
 Silence Activate Automatic Sound4

<input type="checkbox"/> Zone1	<input type="checkbox"/> Zone9
<input type="checkbox"/> Zone2	<input type="checkbox"/> Zone10
<input type="checkbox"/> Zone3	<input type="checkbox"/> Zone11
<input type="checkbox"/> Zone4	<input type="checkbox"/> Zone12
<input type="checkbox"/> Zone5	<input type="checkbox"/> Zone13
<input type="checkbox"/> Zone6	<input type="checkbox"/> Zone14
<input type="checkbox"/> Zone7	<input type="checkbox"/> Zone15
<input type="checkbox"/> Zone8	<input type="checkbox"/> Zone16

 **CONVOY**