Камера 7-дюймовый беспроводной глазок двери Телефон безопасности Главная Система автоматизации
PY-V8501-B

Широкие приложения, такие как виллы, апартаменты, офиса, гостиниц, общественных зданий и т.д.

Особенности:
2,4 рабочую частоту, рабочее расстояние около 400meters без блока, надежный анти-помех.
7 "TFT цветной дисплей.
0.3Mega пикселя камера.
Ясно ночного видения может захватывать изображения в условиях низкой освещенности окружающей среды.
Наблюдение, беспроводной разблокировки, громкой звонить и разговаривать.
Дождь щит для наружной камеры.
12 аккорд мелодии для ваших вариантов.
Крытый монитор можно делать снимки автоматически, и хранить до 130 фотографий с датой и временем.
BL-5J аккумулятор можно заменить и перезаряжаемые.
Беспроводное управление разблокировки поддерживает питание и выключения питания режиме разблокировки.
Монитор можно повесить на стену, шкаф или быть местом на столе, стол, и т.д.
Время показало, на экране.
Время, яркость и объем разговоры являются регулируемыми.
Чувствительная сенсорная клавиша.
Один напольный камера поддерживает до 3 крытых мониторов или один крытый камеры поддерживают до 3 внутренних камер

Технические параметры:
Крытый монитор:
Экран: 7 "TFT LCD
Чувствительность: 90dBm
Рабочий ток: 250 мА
Ток в режиме ожидания: 20-30mA / 3.7V
Батарея: литиево аккумуляторная батарея
Емкость батареи: 1250mAh
Время ожидания: 120 часов
Входной адаптер: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Выход адаптера: 5 В постоянного тока / 1A
Адаптер типа: US AU Великобритании в ЕС
Материал: пластик
Размеры: Размеры: 235 * 130 * 27мм

Открытый камеры:
Расход рабочей: 2402 ~ 2483.5MHz
Мощность передатчика: 16 ~ 20dBm
Камера: 1/3 "CMOS OV7725
Рабочий ток: 300 мА
Ток в режиме ожидания: 20 ~ 30 мА
Батарея: литиево аккумуляторная батарея

Емкость батареи: 1250mAh
Время ожидания: 2 месяца
Входной адаптер: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Выход адаптера: 5 В постоянного тока / 1.0A
Адаптер типа: US AU Великобритании в ЕС

Пакет включает в себя:
1 * Открытый камеры
1 * Крытый монитор
1 * AC адаптер для наружной камеры
1 * AC адаптер для внутреннего монитора
2 * аккумуляторная батарея
1 * Винты мешок
1 * 3-контактный кабель
1 * Руководство пользователя