

Камера 7-дюймовый беспроводной глазок двери Телефон безопасности Главная Система автоматизации РY-V8501-B

Широкие приложения, такие как виллы, апартаменты, офиса, гостиниц, общественных зданий и т.д.

Особенности:

2,4 рабочую частоту, рабочее расстояние около 400meters без блока, надежный анти-помех.

7 "TFT цветной дисплей.

0.3Мега пикселя камера.

Ясно ночного видения может захватывать изображения в условиях низкой освещенности окружающей среды.

Наблюдение, беспроводной разблокировки, громкой звонить и разговаривать.

Дождь щит для наружной камеры.

12 аккорд мелодии для ваших вариантов.

Крытый монитор можно делать снимки автоматически, и хранить до 130 фотографий с датой и временем.

BL-5J аккумулятор можно заменить и перезаряжаемые.

Беспроводное управление разблокировки поддерживает питание и выключения питания режиме разблокировки.

Монитор можно повесить на стену, шкаф или быть местом на столе, стол, и т.д.

Время показало, на экране.

Время, яркость и объем разговоры являются регулируемые.

Чувствительная сенсорная клавиша.

Один напольный камера поддерживает до 3 крытых мониторов или один крытый камеры поддерживают до 3 внутренних камер

Технические параметры:

Крытый монитор:

Экран: 7 "TFT LCD

Чувствительность: 90dBm

Рабочий ток: 250 мА

Ток в режиме ожидания: 20-30mA / 3.7V

Батарея: литиево аккумуляторная батарея

Емкость батареи: 1250mAh

Время ожидания: 120 часов

Входной адаптер: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Выход адаптера: 5 В постоянного тока / 1A

Адаптер типа: US AU Великобритании в ЕС

Материал: пластик

Размеры: Размеры: 235 * 130 * 27мм

Открытый камеры:

Расход рабочей: 2402 ~ 2483.5MHz

Мощность передатчика: 16 ~ 20dBm

Камера: 1/3 "CMOS OV7725

Рабочий ток: 300 мА

Ток в режиме ожидания: 20 ~ 30 мА

Батарея: литиево аккумуляторная батарея

Емкость батареи: 1250mAh

Время ожидания: 2 месяца

Входной адаптер: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Выход адаптера: 5 В постоянного тока / 1.0A

Адаптер типа: US AU Великобритании в ЕС

Пакет включает в себя:

1 * Открытый камеры

1 * Крытый монитор

1 * AC адаптер для наружной камеры

1 * AC адаптер для внутреннего монитора

2 * аккумуляторная батарея

1 * Винты мешок

1 * 3-контактный кабель

1 * Руководство пользователя