

وظيفة مقدمة	
وظيفة تقليدية	حاليا العملية؛ إشراف الوقت الحقيقي؛ عرض الصور. التخزين الشامل؛ مرونة الإعداد امتياز المستخدم؛ فتح عن بعد؛ إشراف متعدد المستخدمين. إعداد سريع. فحص ملائمة والاستعلام؛ وطباعة استمارة التقرير؛ تقرير شكل من الأشكال؛ يمكن تصدير التقرير إلى ملف revisable الزمن؛ التنبيه لتمرير البطاقة unclosing اكسل. بطاقة + كلمة المرور فتح. إنذار لفترة طويلة غير صالحة. أول فتح بطاقة، التنبيه لكسر غير الشرعيين في. فتح في وقت محدد. خريطة الخ CONST الإلكترونية، دورية، لقاء، وجبة
وظيفة مهنية	للمستخدمين المحترفين مثل البنوك، وبيت النقدية، ومحطة الاتصالات، ومحطة إمدادات الطاقة، واجهة قفل. إنذار الترهيب. السيطرة على الحرائق متكاملة؛ ومكافحة plice: والسجن ومحطة ومكافحة الذيل. المتشابكة، بطاقة متعددة فتح. الطوارئ قفل مزدوج. في التحقق من passback سكان الباب؛ فتح بناء على التحقق من صحة الداخلي والخارجي
الكل في واحد بطاقة نظام إدارة	وتحولات متعددة الوقت نظام إدارة الحضور. إدارة المطاعم نظام الحصص nominal التحول للالثابتة. تلبية نظام إدارة الحضور. على الانترنت نظام إدارة الدوريات ونظام إدارة الأمن التنبيه
المعلمة	
اتصالات	TCP / IP
اللغة الإنجليزية البرمجيات قاعدة بيانات مدعومة؛ و	SQL
وصف	الرقابة من 1 الباب، في الحصول على ويخرجون الباب عن طريق تمرير البطاقة، أو الحصول على في عن طريق تمرير البطاقة والحصول على للخروج الباب عن طريق زر
مزود الطاقة	12VDC7-4؛ A
استهلاك الطاقة من حلبة المجلس	100 أقل من mA
تنسيق المدخلات من قارئ	(ويغان 26/34 بت (كل قارئ بطاقة متوافقة مع بروتوكول
كمية من القراءة	جهاز كمبيوتر شخصى 4
الباب التي تسيطر عليها	2
الباب الوقت الافتتاح تمتد إعداد	(ثانية (قابل للتعديل 1-600
ماكس ف 'تاي من وحدة تحكم	غير محدود
العملية درجة الحرارة	-40degree ~ 70degree
عملية الرطوبة	لا التكثيف، 10-90% RH
تاي من المستخدمين 'Q	المستخدمين 20,000
تاي من المخازن المؤقتة الحدث 'Q ((متواجد حاليا	المخازن المؤقتة الحدث 100,000
قياس قوة حماية انقطاع	الذاكرة عالية سرعة، السجلات تفقد أبدا
ماكس المسافة من قارئ إلى وحدة تحكم	100M (مقترح مسافة 80)
المسافة القصوى بين وحدات تحكم	تعتمد على نطاق الشبكة
رصف	متن الطائرة، حالة، والطاقة، خط السلطة، والتسلسلي ميناء في خط الاتصال، والبرمجيات، PCB الكرتون، (PCS)اليدوي، شهادة، الرئيسية (2
التنبيه لالباب وقت طويل مفتوحة، تخويف، illegal استراحة في	نعم
النار وأجهزة إنذار الربط	إذا لم يكن هناك اتصال مع المجلس التوسع، ليس لديها سوى البرمجيات واجهة التنبيه، ودفع المتحدث جهاز الكمبيوتر. وإذا كان متصلا مع المجلس التوسع، فهي قادرة على التنبيه من قبل الأجهزة، وإذا كان متصلا مع عززت المجلس التوسع، ثم هي قادرة على التنبيه الأمن