مناطق لوحة التحكم إنذار الحريق التقليدية 4

المواصفات
الطاقة * AC
- 90 ~ 270 VAC، 50 هرتز، 2.0 أمبير.
14 حجم الأسلاك: الحد الأدنى - AWG (2.0 مم ²) مع عزل 600 فولت.
* BATTERY
- بطاريات الرصاص الحمضية مختومة فقط.
27.6 الحد الأقصى لدائرة الشحن: -VDC @ 0.8 أمبير ل
تهمة شقة العادي.
18 الحد الأقصى لقدرة الشاحن البطارية: البطارية -AH.
4 البطاريات في مجلس الوزراء. أكبر AHملاحظة: يمكن أن يضم اثنين
بطاريات تتطلب مربع بطارية منفصل.
24 النظام: 3.0 أمبير. V * مجموع الطاقة
* الأجهزة الإخطار (إشارة) الطاقة: 2.5 أمبير.
الحد الأقصى الحالي في * NAC: 1.25 2.5 أمبير (قابلة للتوسيع إلى
الامبير).
* الحد الأقصى لقدرة شحن البطارية: 18 ه.
المخرجات مساعدة
* Resettable أربع أسلاك الكهرباء كاشف الدخان @ 500 مللي أمبير.
مللي أمبير. 500 @ resettable * قوة غير
NACS ملاحظة: المجموع الحالي لمخرجات الطاقة المساعدة واثنين من
يجب أن لا يتجاوز 3.0 أمبير. .
إنذار، المشكلة والتبديلات الإشرافية، C-* لا يتجزأ نموذج
30 في تصنيف: 2.0 أمبير @ VDC (30 أمبير @ 2.0، مقاوم)
VAC (مقاوم).

CK1000
FIRE ALARM CONTROL PANEL
AC Power
Fire Alarm
Zone Disable
Sound1
Battery
Fault
Sound2
Mute
Supervisory
Manual
Sound3
Silence
Activate
Automatic
Sound4
Zone1
Zone2
Zone3
Zone4
Zone5
Zone6
Zone7
Zone8
Zone9
Zone10
Zone11
Zone12
Zone13
Zone14
Zone15
Zone16
Silence
Mute
Test
Reset
Mode
CONVOY