

## لثقب الباب عارض اللاسلكية تليفون الباب نظام الأمن أتمتة المنزل Kinch كاميرا 7 PY-V8501-B

تطبيقات واسعة مثل الغلل والشقق السكنية والمكاتب، والفنادق، والمباني العامة، الخ

### الميزات:

بدون كتلة وقوية مضادة للتدخل. meters تعمل، العمل عن بعد حول 400 GHZ تردد 2.4  
TFT. 7 "شاشة ملونة

Mega. بيكسل 0.3

واضحة للرؤية الليلية يمكن التقاط صورة في بيئة منخفضة الإضاءة.

المراقبة، وفتح لاسلكي، حر اليدين الدعوة والحديث.

درع المطر للكاميرا في الهواء الطلق.

12 ألحان وتر لخياراتك.

ويمكن رصد داخلي التقاط الصور تلقائيا وتخزين ما يصل إلى 130 الصور مع التاريخ والوقت.

هي استبدال وقابلة للشحن. J-5 BL بطارية

اللاسلكية سيطرة فتح تدعم السلطة وخارج السلطة وضع فتح.

رصد يمكن أن تعلق على الحائط، مجلس الوزراء، أو أن يكون مكان على طاولة، طاولة، الخ

الوقت يظهر على الشاشة.

الوقت والسطوع وحجم الحديث قابلة للتعديل.

مفتاح اللمس الحساسة.

كاميرا واحدة في الهواء الطلق تدعم ما يصل إلى 3 مراقبين في الأماكن المغلقة أو في الأماكن المغلقة واحد الكاميرات دعم ما يصل إلى 3 كاميرات في الأماكن المغلقة

### المواصفات الفنية:

#### مراقب داخلي:

TFT LCD "الشاشة: 7

dBm الحساسية: 90

IMA العمل الحالي: 250

3.7V / 30-20 الاستعداد الحالية: 30-20

البطارية: بطارية ليثيوم قابلة للشحن

mAh قدرة البطارية: 1250

H زمن الانتظار: 120

AC100 ~ 240V, 50 / 60HZ: محول الإدخال

DC5V / 1A: خرج محول

الاتحاد الافريقي المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي US: نوع محول

المواد: البلاستيك

IMM البعد: البعد: 27 \* 130 \* 235

#### كاميرا في الهواء الطلق:

MHz معدل العمل: 2483.5 ~ 2402

dBm نقل الطاقة: 20 ~ 16

CMOS OV7725 "الكاميرا: 1/3

الحالي IMA العمل الحالي: 300

IMA الاستعداد الحالية: 30 ~ 20

البطارية: بطارية ليثيوم قابلة للشحن

mAh قدرة البطارية: 1250

زمن الانتظار: 2 أشهر

AC100 ~ 240V, 50 / 60HZ: محول الإدخال

DC5V / 1.0A: خرج محول

الاتحاد الافريقي المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي US: نوع محول

**حزمة تشمل ما يلي:**

1 \* كاميرا في الهواء الطلق

1 \* رصد داخلي

للكاميرا في الهواء الطلق AC 1 \* محول

لجهاز داخلي AC 1 \* محول

2 \* بطارية قابلة للشحن

1 \* حقيبة مسامير

كابل 1 \* 3 دبوس

1 \* دليل المستخدم