

كسر الزجاج التقليدي نقطة اتصال اليدوي لإنذار الحريق

المواصفات

مكان المنشأ	(وقوانغدونغ، والصين (البر الرئيسي
اسم العلامة التجارية	PROYU
نموذج رقم	PY-SB116
استعمال	الشخصية
التشغيل الجهد المدي	فولت 24 VDC
إنذار الحالية	VDC إلى 30 مللي أمبير @ 24 10
تعمل مجموعة الرطوبة	إلى 93% من الرطوبة النسبية، دون تكاثف 10%
نطاق درجة حرارة التشغيل	-10 ° C إلى 50 ° C (14 ° F إلى 122 ° F)
إدخال مقياس محطة سلك	12 إلى 18 AWG

قبل تثبيت

إشعار: ينبغي أن يترك هذا الدليل مع المالك / المستخدم من هذه المعدات

وصف عام

النقطة دعوة اليدوية التقليدية المصممة لنظام إنذار الحريق التقليدي للإبلاغ عن حريق أو حالة الطوارئ عن طريق الضغط على الزجاج لها قابلية للكسر. النقطة دعوة اليدوية يمكن أن يكون اختبار بواسطة مفتاح اختبار دون كسر الزجاج.

حلقة تصميم وتركيب الشبكات الكهربائية

(-). يمكن توصيل لوحة التحكم إنذار الحريق الأسلاك المنطقة إلى محطة 2 (+) و 4

(المدرجة افتراضيا). A. محطة و 4 A زينر ديود ل 1 V وهناك يجب أن تكون متصلا إلى 5.1

إلى محطة 2، 4 K إذا كانت نقطة اتصال اليدوية هي في نهاية السلك منطقة، يجب أن تكون متصلا مقاومة 5.6





