PY-4000 الوصول إلى باب وحة التحكم 4 القارئ تحكم 4 الباب APP TCP / IP / اي متصفح ويب

المعلمات:

الاتصالات	TCP / IP، متصفح إنترنت إكسبلورر، APP
(القراء تسيطر عليها(في الداخل والخارج	4PCS
باب التحكم تتابع:	4
قاعدة بيانات الإنجليزية برامج مدعومة:	SQL
باب وقت الافتتاح تمتد الإعداد	1-600 (قابل للتعديل (ثانية
س كحد أقصى "تي واي لتحكم	غير محدود
مزود الطاقة	12VDC. 4-7A
استهلاك الطاقة من اللوحات الإلكترونية	أقل من 100 mA
تنسيق المدخلات من قارئ	ويغان 26/34 بت (كل قارئ بطاقة متوافقة مع بروتوكول، مثل EM، الخ IC،
عملية الرطوبة	10-90٪ RH، لا التكثيف
س 'تاي من المستخدمين	المستخدمين 20،000
س 'تاي من الحدث	مخازن (حاليا) 100000 المخازن المؤقتة الحدث
المسافة القصوى بين وحدة التحكم بجهاز الكمبيوتر:	لا حدود
المسافة القصوى للخط حافلة:	يعتمد على شبكة
(أقصى مسافة (القارئ إلى وحدة تحكم	متر، توحي ضمن 80 مترا 100
س كحد أقصى "تي واي لتحكم	غير محدود
قارئ البطاقة، واستشعار الباب وزر الخط:	خطوط الشبكة
العلاقات تحكم	كل يعمل بشكل مستقل ويبقي قاعدة البيانات الخاصة بها
المدخلات التنبيه	برمجة
البرمجيات	الإنجليزية
SDK	متاح
حجم اللوحة PCB:	160MM * 106mm
حجم القضية:	273mm * 228mm * 65mm و