

F20 البيومترية التحكم في الوصول بصمات الأصابع ووقت الحضور

المعلومات:

| | |
|--------------------------------|--|
| نموذج | F20 |
| قرار LCD | 128 * 64 |
| بصمة الاستشعار القرار | 500DPI |
| زاوية الدوران | مجموع زاوية الدوران |
| FRR | ٪ = 0.1 t العلامة |
| FAR | ٪ = 0.0001 t العلامة |
| تحديد الوقت | S ؛ 0.1 t العلامة |
| سجل الاستعلام | متاح |
| في الوقت الحقيقي بصمة عرض صورة | متاح |
| وضع التشغيل | خارج خط / خط في |
| وضع مصادقة | 1: 1،1: N |
| وضع تحديد | بصمة / بطاقة الهوية / كلمة المرور |
| القدرة على بصمات الأصابع | 2,000 |
| سجل القدرة | الأحداث 30,000 |
| اتصالات | TCP / IP، RS485 |
| القرص لأعلى / لتحميل U | متاح |
| لغة | الإنجليزية |
| صوت موجه | متاح |
| الإخطار قدرة | إنذار عندما قدرة السجل هو الكامل |
| جرس | الدمج في توقيت الجرس |
| قفل الناتج | عادي فتح / مغلق طبيعي |
| الباب المفتوح زر | يمكن الاتصال على زر مشترك، أو زر اللاسلكية التحكم عن بعد |
| جرس الباب الناتج | يمكن الاتصال جرس الباب في كل الفولتية |
| واجهة التحكم في الوصول | ويغان 26 / الإدخال / الإخراج اختياري |
| passback ومكافحة | متاح |
| إنذار | يهدد إنذار، ومكافحة التفكيك، وفتح بصورة غير قانونية الإنذار، |
| قوة | إنذار مقيدة، تنبيه المهلة |
| بيئة التشغيل | 12V DC / 1A |
| حجم المحطة | ٪ الرطوبة: 0، 80، 50 درجة الحرارة التشغيلية: 0 |
| OEM | ملم 181 (L) * 91 (W) * 36 (H) |
| SDK | نعم |
| | متاح |

التطبيق: المنازل والمكاتب، المدارس، حكومة، بناء أو غرض آخر