

4 Zonen Konventionelle Brandmelderzentrale

TECHNISCHE DATEN

* NETZ

- 90 ~ 270 V AC, 50 Hz, 2,0 Ampere.
- Leiterquerschnitt: mindestens 14 AWG (2,0 mm²) mit 600-Volt-Isolierung.

* BATTERIE

- Nur versiegelte Blei-Säure-Batterien.
 - Maximaler Ladeschaltung: 27.6VDC @ 0,8 Amp für normale Pauschale.
 - Maximale Akkuladegerät Kapazität: 18AH Batterie.
- HINWEIS: zwei 4AH Batterien im Schrank untergebracht werden. Größere Batterien benötigen eine separate Batteriebox.

* Gesamt 24 V Systemleistung: 3,0 Ampere.

* Benachrichtigung Gerät (Signal) Leistung: 2,5 Ampere.

* Maximaler Strom pro NAC: 1,25 Ampere (erweiterbar auf bis zu 2,5 Ampere).

* Die maximale Akkuladefähigkeit: 18 AH.

Hilfsausgänge

* Rückstellende Vierleiter Rauchmelder Strom @ 500 mA.

* Nicht rückstellende Leistung @ 500 mA.

HINWEIS: Summenstrom für Hilfsstromausgänge und zwei NACs darf 3,0 Ampere nicht überschreiten. .

* Integral Form-C Alarm, Störung und Überwachungsrelais, bewertet auf: 2,0 A bei 30 VDC (ohmsche), 2,0 A bei 30 VAC (resistiv).

CK1000
FIRE ALARM CONTROL PANEL

AC Power Fire Alarm Zone Deletion Sound1
 Battery Fault Sound Deletion Sound2
 Mute Supervisory Manual Sound3
 Silence Activate Automatic Sound4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone9
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone11
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone12
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone13
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone14
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone15
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone16

 **CONVOY**