

## Smart Home Villa RFID-Video-Türsprechanlage Sprechanlage PY-V101-FD

### Feature:

- ◆ Outdoor-Kamera mit Metallgehäuse und regen Abdeckung, classic humanisierte Design
- ◆ Freisprechen Innenmonitor, Acryl-Frontplatte, elegantes Design, 10.1inch TFT-Farbbildschirm klares Bild mit
- ◆ Function: Gegensprechanlage, mornitor, zwei zurück zu sprechen und zu entsperren
- ◆ IR nightvision und Kommunikation zwischen den Innen-Monitor, um den Innen-Monitor
- ◆ Farbhelligkeit und Lautstärke einstellbar
- ◆ Wählen Sie Multi-Klingelton selbst
- ◆ Kann 1 bis 1,2,3,4 oder 2, um 1,2,3,4-System, mit diesen unterschiedlichen Anforderung sein
- ◆ Internationale Standard-Design und Produktion, 4-Draht, einfach isntall, DIY
- ◆ Anwendung: Villa, Haus, Büro usw.

### Technische Parameter:

- ◆ Audio Verzerrung rate  $\geq 50\text{mW}$
- ◆ Sprechzeit: 90s, Überwachungszeit: 30s
- ◆ Eingang Stromversorgung: AC100-240V 50Hz - 60Hz
- ◆ Ausgangsstromversorgung: AC14.5V 1200mA
- ◆ Frequenzbereich: 300 ~ 3400Hz  $\pm 3\text{dB}$
- ◆ Betriebsspannung: DC15V  $\pm 10\%$
- ◆ Auflösung: 200.000 Pixel
- ◆ Verbrauch: statischen Zustand  $<0,5\text{ W}$ , aktuellen Stand  $<10\text{W}$
- ◆ Installation: ourdoor bündig Kameramontage, Innenmonitor Oberflächenmontage
- ◆ Innenmonitor Dimension: 273 (L) x 181 (W) x 22 (H) mm
- ◆ Außenkamera Abmessungen: 96 (L) x 174 (W) x 45 (H) mm  
Einbaumaß: 80 (L) x 147 (W) x 36 (H) mm

### Verdrahtungsaufwand:

- ◆ 30M: RVV4 X 0,5 mm,
- ◆ 50M: RVV4 X 0,75 mm
- ◆ 100M: RVV4 X 1.0 m

**Hinweis: Wenn eine Verbindung mehr Monitor zum nächsten Innen-Monitor mit RVV5**