

<b>Parámetro</b>	
Comunicación	TCP / IP
Inglés Software Base de datos defendible:	SQL
Descripción	Control 1 puerta, entrar y salir de la puerta con tarjeta de deslizar, o ponerse en con tarjeta de deslizar la puerta y salir por el botón
Fuente De Alimentación	12VDC; 4-7A
Consumo de energía de la placa de circuito	Menos de 100 mA
Formato de la entrada del lector	Wiegand 26/34 bit (todo el lector de tarjetas con protocolo compatible, tal como Motorola, EM, MIFARE® un etc)
Cantidad de lectores	2 piezas
Puerta controlada	1
Puerta tiempo de apertura se extiende ajuste	1-600 segundos (ajustable)
Max q 'ty de regulador	Ilimitado
Temperatura de la operación	-40 ° C-70 ° C
Humedad de la operación	10-90% de humedad relativa, sin condensación
Ty Q 'de los usuarios	20.000 usuarios
Ty Q 'de almacenadores intermediarios del acontecimiento (fuera de línea)	100.000 almacenadores intermediarios del acontecimiento
Interrupción de la alimentación medida de protección	Memoria de alta velocidad, expedientes nunca pierde
Distancia máxima del lector al regulador	100M (sugerencia distancia 80m)
Distancia máxima entre los controladores	Depand el alcance de la red
Colocaciones	Placa PCB, así, poder, línea eléctrica, línea de comunicación serial puerto, software, manual, certificado, clave (2pcs), cartón
Alarma para puerta mucho tiempo abierta, rotura ilegal adentro, intimidada	Sí
Alarma de incendio y vinculación	Si no hay conexión con la tarjeta de expansión, sólo tiene alarma de la interfaz, y conducir el altavoz de la computadora. Si está conectado con la tarjeta de expansión, puede alarmar por el hardware, si está conectado con el tablero de extensión consolidado, entonces es capaz de alarma de seguridad
Compsive puerta abrirse y cerrarse en el tiempo largo	Sí
Puerta abierta en distancia alejada	Sí

Bloque Inter	No
Devolver anti y cola	Sí
Multi-tarjeta de la puerta abierta	Sí
Abrir mucho tiempo en el tiempo especificado	Sí
Mapa electrónico	Sí
Bloqueo Urgencia	Sí
En primer abrir de la tarjeta	Sí
Desbloquear basado en la validación interna y externa	Sí
Teclado (tarjeta + contraseña, contraseña de la cena)	Sí