

8 fils Serrure électrique de contrôle d'accès

| | |
|--|--|
| Eserrure à pêne lectric Convient pour | porte en verre, porte en bois, porte coupe-feu |
| Corps | 200Lx34Wx42H (mm) |
| Têtière | 200L × 34W × 3H (mm) |
| Plaque de recouvrement | 210L × 42W × 0,8 H (mm) |
| serrure à pêne électrique, accessoire magnétique | 90L x 24W × 3H (mm) |
| Diamètre du cylindre | 15.5mm |
| Longueur goupille de verrouillage | 15,0 + 1,0 mm |
| Tension d'entrée | DC12V / 24V |
| Courant de démarrage | DC0.9A |
| Courant de fonctionnement | 0.75A |
| Temporisation | 0 ~ 5 secondes |
| Fail safe | verrouillée lorsqu'il est excité |
| eserrure à pêne lectric | Faible courant opérationnel et de veille |



