

Indirizzabile pulsante manuale intelligente

*Metodo di codifica: Può realizzare codifica linea con l'aiuto di un codificatore e senza la necessità di smontare il bus (tuttavia, l'apparecchiatura deve essere spento). Prefissi 1-324 sono disponibili per la selezione.

*Presse Telefono: due fili jack telefonico fuoco (dotato di un connettore audio 6.3 single-track standard).

*Parte iniziale: Un foglio di plastica pressatura che può essere usato ripetutamente. Può essere resettato manualmente con uno strumento speciale dopo essere stato premuto.

*Modalità di partenza: premere manualmente il foglio di pressatura.

*Macchina host Matched: centrale antincendio (come CFT-MN300)

Luogo di origine	Guangdong, Cina (continente)
Marca	PROYU
Numero di modello	PY-CFT-960
Campione esecutivo	GB19880-2005
Tensione di esercizio	24V (modulazione di impulsi)
Corrente di esercizio	& Lt; 300 uA (nello stato di monitoraggio); & Lt; 2 mA (in stato di azione)
Contatto normalmente aperto Capacity	0.1A / 30VDC
Peso	Circa 120g
Metodo di cablaggio	non polare sistema a due bus (L1, L2)
londoor, temperatura	-10 ° C ~ + 50 ° C;
Rumidità elative	≤95% (40 ° C ± 2 ° C, senza condensa)

