

Smart Home Villa RFID vídeo porteiro Intercom Sistema PY-V101-FD

Feature:

- ◆ câmera ao ar livre com caixa de metal e capa de chuva, projeto humanizado Lassic
- ◆ mãos-livres monitor interno, frontplate acrílico, de design elegante, tela TFT cor 10.1inch imagem clara com
- ◆ Funcation: porteiro, Mornitor, em dois sentidos falar de volta e desbloquear
- ◆ IR de visão noturna, e se comunicar entre monitor interno para monitor interno
- ◆ brilho de cor e volume ajustável
- ◆ Escolha multi-toque por si mesmo
- ◆ Pode ser 1 para 1,2,3,4 ou 2 a 1,2,3,4 sistema, cumprir sua exigência diferente
- ◆ projeto do standard internacional e produção, 4wire, fácil isntall, DIY
- ◆ Aplicação: Villa, casa, escritório etc

Parâmetros técnicos:

- ◆ distorção de áudio rate $\geq 50\text{mW}$
- ◆ Tempo de fala: 90, hora do monitor: 30s
- ◆ rede de alimentação: AC100-240V 50Hz - 60Hz
- ◆ saída Fonte de alimentação: AC14.5V 1200mA
- ◆ Resposta de frequência: 300 ~ 3400HZ ± 3 dB
- ◆ Tensão de funcionamento: DC15V $\pm 10\%$
- ◆ Resolução: 200.000 pixels
- ◆ Consumo: estado estático $< 0.5\text{W}$, atual estado $< 10\text{W}$
- ◆ Instalação: ourdoor montagem da câmera embutida, monitor interno montagem em superfície
- ◆ dimensão interior monitor: 273 (L) x 181 (W) x 22 (H) mm
- ◆ Outdoor dimensão Câmara: 96 (L) x 174 (W) x 45 (H) mm
Dimensão da instalação: 80 (L) x 147 (W) x 36 (H) mm

Exigência de Fiação:

- ◆ 30M: RVV4 X 0,5 milímetros,
- ◆ 50M: RVV4 X 0,75 milímetros
- ◆ 100M: RVV4 X 1,0 m

Nota: quando ligar mais monitor, para o próximo monitor interno com RVV5