

24V DC 5 Amp бесперебойного питания

- 1.Applicable для всех типов систем контроля доступа, строительные системы внутренней связи, системы мониторинга сигнализации
- 2.Power защита-выход защитой от перенапряжения, перегрузки по току, защита от короткого замыкания
- 3.Battery чрезмерной зарядки защиты, более-разгрузочных защиту, анод & Amp; катод неправильно подключения защита
- 4.AC сигнал о неисправности,? Сигнал тревоги батареи низкого напряжения

Вход	190-240V AC @ 50-60 Гц
Выходное напряжение	24 ± 15% постоянного тока
Выходной ток	5Amp
От перегрузки по току	6A ± 5%
Ripple & Amp; Шум	≤240mV
Эффективность	≥85%
Напряжение зарядки	26.5V
Ток заряда (макс.)	1Amp
Аккумулятор Под защитой от перенапряжения	21V
Размеры корпуса	285 * 285 * 90мм
Вес	3.5kg