Электрический замок управления с ТМ карты
1.Установка: Нет различия между левыми и правыми, внутри и снаружи двери
2. Адаптер питания:
AC 110V / 220V входного сигнала, DC9V-12V 1000MA выход, красный положительный, черный молотый.
3.Пульт дистанционного управления Адаптер питания:
AC 110V / 220V входного сигнала, DC9V-12V 1000MA ВЫХОД, Красный DC12V положительный, черный DC12V земля, синий сигнал управления положителен, белый Земля сигнала управления.
4.По умолчанию Удаленная настройка ручка дистанционного адаптера питания из двух частей.
5.Примечание: Каждый замок с ключами 3шт ТМ, 3шт механические ключи.
6.Применяется к офису, жилых домов, контроля доступа, склады, дома, школы, аренда и других местах

Подходит для	стеклянная дверь, деревянная дверь, противопожарные двери
Тело	200Lx34Wx42H (мм)
Передняя панель	200L × 34W × 3H (мм)
Покрытие плиты	210L × 42W × 0,8H (мм)
Магнитный аксессуар	90L × 24W × 3H (мм)
Диаметр цилиндра	15,5
Запереть Длина контактный	15,0 + 1,0 мм
Входное напряжение	DC12V / 24V
Пусковой ток	DC0.9
Рабочий ток	0.3A
Выдержка времени	0 ~ 9seconds