

## Электрический замок управления с ТМ карты

1. Установка: Нет различия между левыми и правыми, внутри и снаружи двери

2. Адаптер питания:

АС 110V / 220V входного сигнала, DC9V-12V 1000MA выход, красный положительный, черный молотый.

3. Пульт дистанционного управления Адаптер питания:

АС 110V / 220V входного сигнала, DC9V-12V 1000MA ВЫХОД, Красный DC12V положительный, черный DC12V земля, синий сигнал управления положителен, белый Земля сигнала управления.

4. По умолчанию Удаленная настройка ручка дистанционного адаптера питания из двух частей.

5. Примечание: Каждый замок с ключами 3шт ТМ, 3шт механические ключи.

6. Применяется к офису, жилых домов, контроля доступа, склады, дома, школы, аренда и других местах

Подходит для	стеклянная дверь, деревянная дверь, противопожарные двери
Тело	200Lx34Wx42H (мм)
Передняя панель	200L x 34W x 3H (мм)
Покрытие плиты	210L x 42W x 0,8H (мм)
Магнитный аксессуар	90L x 24W x 3H (мм)
Диаметр цилиндра	15,5
Запереть Длина контактный	15,0 + 1,0 мм
Входное напряжение	DC12V / 24V
Пусковой ток	DC0.9
Рабочий ток	0.3A
Выдержка времени	0 ~ 9seconds



