

## Control de acceso Lector de tarjetas RFID PY-CR51

proveedor: [Cerradura sin llave China](#), [Precio del módulo del lector del rfid del uhf](#), [Sistema electrónico de cierre de puerta para hoteles](#)

### Característica

- Rango de lectura: Hasta 10CM (125KHz) / 5CM (MIFARE®)
- 2Wiegand 26bits (Wiegand34, RS232 se debe modificar para requisitos particulares)
- Control de LED externo
- Control de zumbador externo
- Operación de interior / exterior
- Epoxi sólido en maceta
- Protección contra polaridad inversa

### Especificación:

Modelo	EM	MIFARE®
Rango de lectura	Hasta 10CM	Hasta 5CM
Tiempo de lectura (tarjeta)	≤300ms	
Potencia / Corriente	DC 9-12V / Max.70mA	
Puerto de entrada	2ea (control externo del LED, control externo del zumbador)	
Formato de salida	26bit Wiegand (predeterminado)	Wiegand34, RS232 debe ser personalizado
Indicador LED	2 indicadores LED de color (rojo y verde)	
Localizador	Sí	
Temperatura de funcionamiento	-20 ° a + 65 ° C	
Humedad de funcionamiento	10% a 90% de humedad relativa sin condensación	
Color	Negro	
Material	ABS + PC con textura	
Dimensión (An x Al x T) mm	116 * 76 * 18	

### Conexión por medio de cables

Red DC 5V-16V

Negro tierra

Azul D1

Blanco D0

Marrón beep

LED verde

Alarma amarilla

