Controllo di accesso RFID Card Reader PY-CR31

fornitore:Prezzo del modulo lettore uhf rfid. Prezzo di sistema di controllo dell'accesso, Sistema elettronico di chiusura per alberghi

caratteristica

• lettore di schede MIFARE® di prossimità 125KHz
• Gamma di lettura: Fino a 10CM (125KHz) / 5CM (MIFARE®)
• Wiegand 26 / 34bit (impostazione predefinita)
• Facile da installare su telaio in metallo o mulino
• Controllo LED esterno
• Controllo esterno del cicalino
• Funzionamento interno / esterno
• Epossidica solida in vaso
• IP65 impermeabile
• Protezione polarità inversa

Specifica:

Modello	EM	
Leggi intervallo	Fino a 10 CM	
Tempo di lettura (scheda)	≤300ms	
Potenza / Corrente	DC 6-14V / Max.70mA	
Porta d'ingresso	2ea (controllo LED esterno, controllo del cicalino esterno)	
Formato di output	Wiegand a 26 bit (predefinito)	34bit Wiegand (predefinito)
Indicatore LED	2 indicatori LED a colori (rosso e verde)	
cicalino	sì	
temperatura di esercizio	Da -20 ° a + 65 ° C	
Umidità di funzionamento	Da 10% a 90% di umidità relativa non condensante	
Colore	Nero	
Materiale	ABS + PC con struttura	
Dimensione (L x A x T) mm	84,5 * 44 * 16,8	
Peso	55g	
Indice di protezione	IP65	

Connessione a filo

Red DC 5V-16V
GND nero
Blu D1
Bianco D0
Brown BEEP
LED verde
Allarme giallo