

## RFID kaartlezer PY-CR1

### Specificatie

- Ingebouwde antenne
- Ingebouwde LED (Double Color LED)
- Ingebouwde luidspreker (zoemer)
- DC 12V Werken Voltage, 70mA Werkende Stroom
- 100 Meters communicatie op afstand
- Real Time Data Transfer
- Witte of zwarte kleur
- Afmetingen: 114 × 76 × 16mm
- Volledig afgesloten voor weerbewijs

### Draad Aansluiting:

Rood DC 5V-16V

Black GND

Blauw D1

Witte D0

Bruin BEEP

Groene LED

Geel Alarm