

## 24V DC 5 Amp Uninterruptible Power Supply

Sistemas de intercomunicação 1.Applicable para todos os tipos de sistema de controle de acesso, construção, sistemas de monitoramento de alarme

2.Power protecção-Output sobre-tensão de proteção, proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito

3.Battery excesso de cobrança proteção, o excesso de descarga proteção, ânodo & amp; cátodo errado proteção connect

4.AC alarme de falha,? Bateria alarme de baixa tensão

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Entrada                       | 190-240V AC @ 50-60Hz     |
| A tensão de saída             | 24V DC $\pm$ 15%          |
| Corrente de saída             | 5Amp                      |
| Proteção contra sobrecorrente | 6A $\pm$ 5%               |
| Ripple & amp; Ruído           | $\leq$ 240mV              |
| Eficiência                    | $\geq$ 85%                |
| A tensão de carga             | 26.5V                     |
| Corrente de carga (Max.)      | 1Amp                      |
| Bateria do under-voltage      | 21V                       |
| Caixa Dimensões               | 285 * 285 * 90 milímetros |
| Peso                          | 3,5 kg                    |