Leitor de cartão de controle de acesso com teclado PY-CR28
Fornecedor:Sistema eletrônico de bloqueio de porta para hotéis, Preço do sistema de controle de acesso, Preço do módulo leitor uhf rfid

Característica

Controle de LED externo
Controle de zumbador externo
Operação interior / exterior
Proteção contra polaridade reversa
Transferência de dados em tempo real
Cor preta
Formato de teclado estilo padrão (3 × 4)
Material de caso de PVC (resina preta para função à prova d'água)
84 * 81 * 23 mm

Especificação:

Modelo	EM	MIFARE®
Faixa de leitura	Até 10CM	Até 5CM
Tempo de Leitura (Cartão)	≤300ms	
Potência / Corrente	DC 6-14V / Max.70mA	
Porta de Entrada	2ea (controle de LED externo, controle de zumbido externo)	
Formato de saída do cartão	26bit Wiegand (padrão)	34bit Wiegand (padrão)
Formato de saída do PIN	8 bits	
Indicador LED	Indicadores LED de 2 cores (vermelho e verde)	
Beeper	sim	
Temperatura de operação	-20 ° a + 65 ° C	
Umidade de operação	10% a 90% de humidade relativa sem condensação	
Cor	Preto	
Material	ABS + PC com textura	
Dimensão (W x H x T) mm	87 * 86 * 22.4	
Peso	126 g	
Índice de Proteção	IP64	