## PY-JS168 البطاقة الذكية بذاتها والتحكم في الوصول لوحة المفاتيح مع برنامج

## من :Fetures

- 1. JS168-MM "عفريتي" تتكامل مع مسجل الوقت، تحكم الباب الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحكم-باب واحد، وقارئ مع وحدة الباب المزدوج
- أنواع عطلة / مدة صلاحية AppSets / 8 متقدمة وظائف تحكم الباب: 32 فترات زمنية / 64 الساعة مجموعات / 16 ألطاقة
- APB عندما كان الجهاز خارج الخط، هناك نوعان من طبقات من الحماية .3
- .التحكم عن بعد من أي نقطة الباب، ومختلف التنبيه الأحداث الوظائف PIN. بطاقة وبطاقة & أُمبير فقط؛ تتوفر PIN، فقط .4

## المعلمة الفنية

توفير البيانات	(سنة (بعد انقطاع التيار الكهربائي 10
القدرة على المحضر	(قطعة (تخصيص 25000)
سعة بطاقة	(قطعة (تخصيص 2500
نوع البطاقة	(اختيارية ®MIFARE بطاقة) EM بطاقة
رئيس القارئ الخارجي قياسي	وصيغ W26، W34 W44
المسافة التعريفي	10-20cm (بطاقة EM)
سرعة القراءة	ثانية 0.2
وضع الاتصال	RS485 (TCP / IP هو اختياري)
الشبكات قدرة	IP محدودة بسبب RS485 TCP / IP مجموعات من وضع وضع 255
العمل الجهد	8-25VDC
استهلاك الطاقة	₩؛ lt1 & العلامة
LCD عرض	128 64DOTS *
نعر	L120 * W88 * H18mm
الوزن	160G