

Zone 16 panneau de commande d'alarme d'incendie classique

- * Quatre à Style B Seize (Classe B) circuits de déclenchement de l'appareil (de CID).
- * Toutes les zones acceptent deux fils détecteurs de fumée et des dispositifs de contact normalement ouverts.
- * Zones 1-16 configurés comme des zones d'alarme générale.
- * Tous les circuits sont limitées en puissance et supervisé, répondant aux dernières exigences ULC utilisant la technologie sans fusible.
- * Deux, style Y (classe B) Notification Appliance (Signal) Circuits intégrés (NAC).
- * CNS peuvent être programmés: silenceable. Non-silenceable.
- * Auto-Silence (programme 5 à 20 minutes).
- * 1,25 ampères de pouvoir CNA.
- * 3,0 ampères de puissance totale du système.
- * Alarme, de panne et de surveillance, Form-C standard relais.
- * Opération de 24 volts.
- * Réinitialisable quatre fils puissance de détecteur de fumée @ 500 mA.
- * Alimentation non-remise à zéro @ 500 mA.
- * Chargeur de batterie intégré capable de charger jusqu'à 18 batteries AH (piles plus de 4 AH nécessite l'utilisation de la boîte arrière de la batterie externe ou ULC équivalent).
- * One-man programmable test de marche pour l'essai silencieuse ou audible.
- * Activer / Désactiver le contrôle par IDC.
- * Protection contre l'inversion de polarité.
- * Les boutons de commande:
Mode / Test / ACK (Acknowledge) Alarm Silence / Reset

CK1000
FIRE ALARM CONTROL PANEL

AC Power Fire Alarm Zone Deletion Sound1
 Battery Fault Sound Deletion Sound2
 Mute Supervisory Manual Sound3
 Silence Activate Automatic Sound4

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone9
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone10
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone11
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone12
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone13
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone14
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone15
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone16

 **CONVOY**