

Villa Tipo RFID 10 polegadas Kit Telefone cor vídeo porteiro com chuva-Cover Modelo: PY-V101-FD

Função e Características:

- * Luxo lançar câmera ferro, tomar função foto, 300pcs imagem, bom design, CMOS ou sensor CCD, 6 luzes LED, nightvision salvar.
- * Handfree monitor interno, de 7 polegadas TFT, imagem clara.
- * Intercommunication, monitorando o exterior, desbloquear.
- * Intercommunication está disponível entre a unidade interior e exterior.
- * Brilho, chroma e anel ajustável.
- * 3 acordes anéis da melodia para a opção.
- * Duas câmaras podem ligado com quatro monitores. (Escolha diferente).
- * Quatro fios, instalação de DIY
- * Incluir em um jogo: Um monitor interno, uma câmera externa, adaptador de energia, manual do usuário, cabos.
- * Detalhe da embalagem: Caixa de cor, 5 jogos em uma caixa.
- * Montagem para o monitor e câmera Surface.
- * Dimensão do monitor: 273 (L) x 181 (W) x 22 (H) mm.
- * Dimensão Câmara: 96 (L) x 174 (W) x 45 (H) mm.
- * Requisitos de fiação: 30m: RVV4 X 0,5 milímetros, 50M: RVV4 X 0,75 milímetros, 100M: RVV4 x 1,0 mm.

Parâmetros técnicos:

- * Iluminação de visão noturna à distância; mais de 2 metros
- * Controle de Ganho: Automático
- * Temperatura de trabalho: -10 °C -50 °C
- * Iluminação: 0,1 Lux
- * Ângulo da câmera: 92 C graus de ângulo amplo
- * Tensão de entrada do adaptador: AC100-240V, 50Hz-60Hz
- * Adaptador de tensão de saída atual: AC14.5V, 1200mA
- * Converse tempo de atraso: 90S
- * Monitor de tempo de atraso: 30S
- * Dissipação: stand-by & lt; 0.5W, trabalhando & lt; 10W
- * Umidade Relativa: 10% -90% (RH)